

Albrecht AE 5890 Amatőr Rádió

Rövidített használati utasítás



Gombok fő / mellék funkciói:

1. Ki-, bekapcsoló illetve hangerő szabályzó
2. Mikrofon csatlakozó (6 pólusú)
3. Adóteljesítmény szabályozó
4. Lépésköz állítás / Zajvágó
5. MIC-RF erősítés / Billentyű zár
6. Sávkapcsoló
7. Üzem mód választó / Két csatorna figyelése
8. Keresés
9. Memória betöltése, mentése
- 10-11. Tisztázó (tekerni) / Másodfunkciók elérése (nyomni)
12. Csatorna váltó / fel-le
13. Zajzár

A készüléket csak engedéllyel rendelkező rádióamatőrök használhatják!!!



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Főbb funkciók elérése:

Lépésköz (4-es gomb):

Lépésköz beállítása, gyárilag 10KHz, de beállíthatunk 500Hz-et is.
(CB sávban 50-re kell hogy végződjön a beállított csatorna frekvenciája)
A 4-es gombnak a másodfunkciója, a NB/ANL zajávó be-, kikapcsolása.

Sávkapcsoló (6-os gomb):

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sávok. Az „E” sáv a CB frekvencia!

Keresés (8-as gomb):

Az aktuálisan beállított sáv 40 csatornáját pásztázza végig.
A 8-as gombnak a másodfunkciója, a memóriák pásztázása.

Mic/Rf erősítés (5-ös gomb):

A mikrofon erősítése és a vételi érzékenység állítható itt be egy 3-tól 10-ig tartó skálán (10 a maximum).
Az 5-ös gombnak a másodfunkciója, a billentyű zár.

Üzem mód váltó (7-es gomb):

Itt tudjuk beállítani az üzemmódokat: AM, FM, USB, LSB
A 7-es gombnak a másodfunkciója, a két csatorna figyelése.

Memória elmentése, előhívása (9-es gomb):

Mentés:

először álljon a kívánt frekvenciára, majd nyomja meg a másodlagos funkció gombot (11-es gomb) ezután nyomja meg a M-Save (9-es gomb) gombot és utána a menteni kívánt memóriahely gombját (1-5-ig ez ugye a 4-5-6-7-8-as gombok egyike lesz).

Előhívás:

Nyomja meg a M-Load (9-es gombot) majd utána kívánt memóriahely gombját (1-5).

Billentyű hang:

A 8-as gombot nyomjuk 2mp-ig, ezután a 12-es gombbal tudjuk ki-, bekapcsolni a funkciót.

Adásvég jelzőhang:

A 8-as gombot nyomjuk 2mp-ig kétszer, majd a csatornaváltó gombbal kapcsolhatjuk ki-, be a funkciót.

Háttérvilágítás:

A 8-as gombot nyomjuk 2mp-ig háromszor, majd a csatornaváltó gombbal válasszuk ki a kívánt színt.

A funkcióbillentyűket vagy is a kék színű felirattal ellátott gombok úgy érhetőek el, ha közvetlen előttük megnyomjuk a 11-es gombot.


Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíró: Fővárosi Bíróság



MOTOROLA

Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft., mint importőr
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg. 01-09-661564
egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

ALBRECHT AE 5890 EU CB rádió berendezés megfelel a CEPT ECC DEC (11) 03
1 W / 4 W AM, 4 Watt FM, 4 W / 12 W (PEP) SSB nemzetközi szabványnak, és
teljesít minden kötelező műszaki előírást a termékre nézve, beleértve az Európai
Tanács irányelveit, az európai szabványokat és a nemzeti frekvencia normatívákat.

73/23/EEC, 2004/108/EG és 99/5/EC, CEPT ECC DEC (11) 03

- EN 300 135-2 V.1.2.1
- EN 300 433-2 V.1.3.1
- EN 301 489-1 V.1.8.1
- EN 301 489-13 V.1.2.1
- EN 60 950-1 :2006 2nd Ed

A készüléken minden alapvető vizsgálatot elvégeztek.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Alan Electronics GmbH
Daimlerstr.1 k
D – 63303 Dreieich

A CB rádiókat egyes országokban csak a kiválasztott csatornaprogram szerint lehet
használni. Egyedi engedélyt kell kérni a CH, E, FL, I lakosoknak, míg az átutazók a
saját rádiójukat a helyi szabályoktól függően használhatják. A többi EU-s országban
(és ahol a R&TTE irányelvet alkalmazzák) a rádió használat nincs engedélyhez
kötve, szabadon használható mindenki számára. Elképzelhető, hogy a rádió
használatot (4 Watt AM/ 12 W SSB) szabályokhoz kötik néhány országban, ahol az
SSB vagy az új ECC irányelv még nem elfogadott.

További kiegészítő tartozékok (pl.: rádió modemek MIC csatlakozónk keresztül) FM
módban használhatóak, és egyedi csatornákra korlátozódnak a nemzeti frekvencia
kijelölésektől függően.

Budapest, 2013. március 12.



.....
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató