



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.  
1089 Budapest, Elnök u. 1.



# ALBRECHT BPA 300

## Rövidített használati utasítás

### Doboz tartalma:

- BPA 300 bluetooth-adapter beépített Li-Ion akkuval
- 220V-os speciális fali töltő
- Nyitott vagy zárt sisak szett
- Használati utasítás

### Akku töltése:

A fali töltő 2-4 óra alatt tölti fel az eszközt:

- piros LED világít töltés közben
- amikor a piros LED kialszik a töltés befejeződött

Amennyiben használat közben villogni kezd a piros LED az akku hamarosan lemerül, tölteni kell!

### Be és Ki kapcsolás:

Bekapcsolás: - nyomja 3 másodpercig a gombot  
- egy zöld LED 3szor fog felvillanni

Készenléti mód: - a zöld LED ritkán, de folyamatosan villog.

Kikapcsolás: - nyomja ismét 3 másodpercig a gombot  
- piros LED 3-at villan

### Párosítás:

1. A párosítani kívánt eszközöket helyezze egymás közelébe.
2. Tartsa nyomva a gombot legalább 6 másodpercig. Az első 3 másodperc után zölden villog a további 3 másodperc után piros és zöld LED-ek felváltva villognak.
3. Ekkor az adapter párkereső módba kapcsol, 60 másodperc áll rendelkezésre, hogy a másik eszközön is elindítsa a párkereső módot.
4. Amennyiben mobilhoz vagy navigációhoz szeretnénk csatlakoztatni a készüléket a fenti lépések után előfordulhat, hogy az mobil eszköz egy kódot kér a párosításhoz, ebben az esetben a kód: 0000
5. Amennyiben a párosítás sikeres a mobil eszközök kiírják hogy a kapcsolat létrejött, az adapter pedig vagy a bekapcsolt állapotot jelzi azaz ritkán de folyamatosan zölden villog vagy 3 mp-enként villan kétszer a zöld LED.

Amennyiben a készüléket telefonnal és navigációval is szeretné párosítani akkor kezdje a telefon és a navigáció párosításával, utána párosítsa az adaptert a navigációval. A készülékeket elég egyszer, az első alkalommal párosítani, legközelebb automatikusan felismerik egymást.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbiróság: Fővárosi Bíróság



Tel: 459-8050  
Fax: 210-1757

Internet: [www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)  
E-mail: [dnd@dnd.hu](mailto:dnd@dnd.hu)





Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.  
1089 Budapest, Elnök u. 1.



### **Kommunikáció:**

Amennyiben a két eszköz már párosítva lett bekapcsolás után egyből csatlakoznak egymáshoz, beszéd módba kapcsolnak az adapteren a LED ezt 3mp-enként három zöld villanással jelzi. Bizonyos eszközök esetén szükség lehet az adapter gombjának egyszeri megnyomására, az adapterünk csak ez után kapcsol beszéd módba.

Nem minden mobiltelefon támogatja a készülék összes funkcióját, ennek járjon utána a készülék gyártójánál. Motoros használat esetén érdemes a mobilokon az automatikus hívásfogadást bekapcsolni, ebben az esetben gombnyomás nélkül tudjuk fogadni a bejövő hívásokat.

A gyártó javaslata szerint telefonhíváskor inkább álljunk meg a motorral egy parkolóban és bonyolítsuk úgy a hívásainkat!

Bejövő hívás esetén ha nincs bekapcsolva az automatikus hívásfogadás a telefonon akkor hallani fogjuk a fejszeten keresztül, hogy csörög a telefon ekkor az adapter gombjának egyszeri gyors megnyomásával tudjuk fogadni a hívást.

Amennyiben nem akarjuk fogadni a hívást abban az esetben a gombot 2mp hosszan kell megnyomnunk.

Hívás bontást szintén a gomb rövid megnyomásával tudjuk elérni.

Hívásindítás esetén teljesen normális módon kezdeményezzük a hívást, az automatikusan továbbítódni fog a fejszettbe.

Hanghívásra is van lehetőség (amennyiben a telefon támogatja).

Az utolsó szám újrAhívása (amennyiben a telefon támogatja) kétszer röviden nyomjuk meg az adapter gombját.

Hívás visszairányítása a telefonra: hívás közben, ha 1,5mp-nél hosszabban megnyomjuk a gombot, akkor a hívás visszakerül a telefonra, tehát a fejszeten keresztül nem fogunk tudni kommunikálni.

### **Hangerő szabályzás:**

A hangerőt csak a csatlakoztatott eszközökön tudunk állítani (Mobiltelefon, navigáció, stb.).

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbiróság: Fővárosi Bíróság



Tel: 459-8050  
Fax: 210-1757

Internet: [www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)  
E-mail: [dnd@dnd.hu](mailto:dnd@dnd.hu)





Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.  
1089 Budapest, Elnök u. 1.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**Mi, a DND Telecom Center Kft.**, mint importőr  
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg. 01-09-661564  
egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

**ALBRECHT BPA 300** rádió berendezés megfelel a nemzetközi szabványnak, és teljesít minden kötelező műszaki előírást a termékre nézve, beleértve az Európai Tanács irányelveit, az európai szabványokat és a nemzeti frekvencia normatívákat.

- EN 300 328 V 1.7.1
- EN 301 489-01 V 1.8.1
- EN 301 489-17 V 2.1.1
- EN 60 950-1 : 2006

A készüléken minden alapvető vizsgálatot elvégeztek.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Alan Electronics GmbH  
Daimlerstr.1 k  
D – 63303 Dreieich

Budapest, 2013. április 22.

.....  
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató