PTOP-12F

FELNYÍLÓ FÉNYHÍD

készlet

MES-TECH Kft.

A PTOP-12F felnyíló fényhíd készülék tárolt alfanumerikus üzenetek kijelzésére szolgál.

A hagymányos fényhídhoz képes ennek az „F” típusnak kijelzője csak használat idejére emelkedik fel, egyébként védetten visszasüllyed a házába.

Ezáltal nem akadályozza, nem korlátozza a szabad kilátást, amíg nincs használatban.

Műszaki adatok:

LED panel adatai:

Alkalmas a felhasználó által előre programozott, és a készülékhez tartozó kezelő felületen eltárolt üzenetek, 12 karakterből álló szavak, utasítások, megjelenítésére, több nyelven.

A rövid üzeneteket, magyar, angol, német, orosz, lengyel nyelven, maximum 6x12 karakterből álló úgynevezett üzenet csomagokban lehet megjeleníteni.

A LED panel alkalmas magyar ékezetes, ciril, lengyel és más speciális karakterek, számok, írásjelek és nyilak megjelenítésére.

Egy karakter, melynek magassága 76mm, 5x7db piros LED-ből áll.

Egyéb színek (narancs/sárga, zöld, fehér, kék) rendelhetők.

Készülék magassága max. 120mm, hossza max. 650mm, mélysége35mm.

Rögzítése belülre, a hátsó ablak elé a kalaptartóra történik.

Elektromos csatlakoztatása oldható kötéssel van ellátva.

Éjszakai ellenőrzések esetére lehetséges manuális fényerőcsökkentés kiválasztása.

A készülék elektromos kialakítása illeszkedik 12V-os gépjármű rendszerekhez,

üzemi feszültségtartománya 10-18VDC.

Takarékos DC-DC konverterének köszönhetően maximális áramfelvétele minden LED világítása esetén is kisebb, mint 1,5A. Átlagban 0,5-0,7Amper.

Kezelőelem adatai:

A LED panel vezérélésére, a feliratok megjelenítésére és kiválasztására, külön a műszerfalon, közép konzolon vagy a kesztyűtartóban elhelyezhető, rögzíthető LCD kijelzős kivitelű **MES-TECH DDD-12** kijelzővezérlő szolgál.

Az előre programozott üzenetek megjelenítése és kiválasztása, majd LED kijelzőre való „kiküldése", a kezelő elemen elhelyezett integrált kapcsoló gombok segítségével történik.

A felhasználó által megkívánt üzenetek szerkesztése egy a készlethez mellékelt PC-s szoftver segítségével történik.

Ezeket az üzeneteket a mellékelt adat kábellel lehet a DDD-12 vezérlőbe tölteni.

Figyelem! Kétféle „MES-TECH DDD' vezérlő készül, bár a kettő hasonló, de csak a DDD-12 alkalmas ennek a fényhídnak vezérlésére.

A régebbi „DDD" vezérlő 10 karakteres tábla vezérlésére készült. Bár meghibásodást nem okoz ezek felcserélése, a kijelzőn zavaros felirat lesz, ha nem a megfelelő vezérlővel használják.

Működés:

Kapcsolja be a vezérlő oldalán a tolókapcsolót.

Ekkor a fényhíd megkapja a betáplálást, és a beépített motor segítségével a kijelző felemelkedik.

Válassza ki a nappali/éjszakai fényerőt igény szerint.

Válassza ki az üzenetet a „nyíl" gombok segítségével, majd nyomja meg a kör alakú gombot, ekkor megjelenik a kiválasztott üzenet.

Az „X" gomb segítségével elsötétítheti a LED táblát.

A kezelőn levő tolókapcsolóval kikapcsolhatja a készüléket, ekkor a LED tábla visszasüllyed a helyére.

Figyelem! Ne pakoljon a LED tábla tetejére lezárt állapotban sem!

A készlet tartalma:

1db. PTOP-12F felnyíló fényhíd

1db. DDD-12 kezelőegység

1db. DDD-12 kábel

1db. Adatkábel programozáshoz

1db. CD lemez szoftverrel

MES-TECH 2017