

## Midland XTC-200 mini HD kamera

Rövidített használati utasítás

### A csomag tartalma:

- XTC-200 kamera
- USB kábel (mini-USB)
- Li-Ion akkumulátor (900mAh)
- Hálózati töltő
- Szivargyújtó töltő
- 4 féle tartókonzol



### Felvételi lehetőségek:

- HD: 1280\*720/30fps, 16:9, 140 °, MP4
- SD: 640\*480/60fps, 4:3, 140 °, MP4

### Gyors üzembe helyezés:

A kamera egyik oldalsó panelje levehető, itt található az akku helye, az SD kártya foglalatja és az USB csatlakozó a készülék hátulján található a felvétel minőség választó kapcsolóval egyetemben.

- 1, helyezzük be az akkumulátort (majd töltsük fel)
- 2, majd az microSD kártyát, a jelzésnek megfelelően (lehetőleg üres kártyát)
- 3, válasszunk felvételi minőséget a fenti paraméterek alapján
- 4, a kamera tetején található kapcsolót kattantásig előretolva megkezdődik a felvétel (8mp-es késleltetéssel)
- 5, a felvétel leállításához csak ismét hátra kell húzzuk a kapcsolót a leállítás és az újbóli felvételt készítés között várjunk 5-7mp-et.
- 6, leállítás után csatlakoztassuk a készüléket a számítógépre és töltsük le a felvételeket.

A készülék tetején a kapcsoló mögött található még 3db led visszajelző is. Ezeknek jeleit a következőképpen értelmezhetjük:

Akkumulátor led jelzései (Bal oldali):

LED státuszai	Jelentés
Folyamatos zöld fény	Feltöltött akkumulátor
Folyamatos piros fény	Kb. 50%-os töltöttség
Villogó piros fény	Alacsony töltöttség (hamarosan kikapcs.)
Nincs fény	Lemerült akkumulátor

MicroSD kártya jelzései (Jobb oldali):

LED státuszai	Jelentés
Zöld fény	Több mint 75% szabad
Sárga fény	35-75% szabad hely van a kártyán
Piros fény	Kevesebb mint 35% szabad hely van
Villogó piros fény	Tele van a kártya, vagy írás védett
Villogó zöld fény	Kártyát formátálni kell

Legfeljebb 32GB méretű kártya befogadására alkalmas a kamera. A készülék 2GB-onként új fájlba rögzít, vagy is darabolja a videót (ez később összefűzhető).

A felvételt jelző led (középső) csak azt mutatja, hogy éppen vesz-e a készülék, ilyenkor piros fény villog, ha nem rögzít, akkor nincs fény.

Kártya méret	HD felvétel hossza	SD felvétel hossza
2GB	26 perc	38 perc
4GB	52 perc	76 perc
8GB	104 perc	152 perc
16GB	208 perc	304 perc
32GB	416 perc	608 perc



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.  
1089 Budapest, Elnök u. 1.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft.

(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564.

egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

Midland XTC 200 kamera berendezés

Gyártója: C.T.E. International S.r.l.

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

- EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
- EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003



A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia

Budapest, 2013. április 22.

.....  
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató